


4 键面板开关（K 系列）规格书

产品简介

4 键面板开关（K 系列）是两位四控，标准的 86 型底盒




技术参数

1	4 键面板开关（K 系列）	RW-WPK4A-GY
2	工作电压	100-240V/50Hz~60Hz
3	待机功耗	≤1W
4	输出负载	≤600W/路(共 2 路)
5	工作温度，湿度	-10℃~+85℃，20%~90%RH
6	储存温度，湿度	-20℃~+85℃，20%~95%RH
7	可控距离	无障碍约 30 米
8	产品颜色	黑/白/灰色
9	材质工艺	PC 喷漆
10	产品尺寸	86*86*8.5mm
11	产品尺寸（含底壳）	86*86*34mm（含底壳）
12	包装尺寸	90*90*36mm

包装清单


1	4 键面板开关（K 系列）面板	负责处理和控制各种智能家居
2	安装螺丝	固定和连接面板，确保稳定性和安全性
3	说明书	详细说明如何使用和安装

使用说明



1、配对：


同时按下面板开关“ON1”+“OFF1”按键 5s，白橙指示灯交替快闪，表示继电器 1 进入配网模式，使用遥控器、mBox或者语音面板进行配对，配对成功后，面板开关上的指示灯会快闪 3 下后。（继电器 2 路配对方法一致）



注：mBox APP 配对界面

2. 解除配对:

使用各遥控器的清码方法，指示灯快闪 3 下，表示清码成功（需要在 2 路继电器都打开的状态下才能清码）。



注：mBox APP 解除配对界面


3、开关方法:

短按面板开关“ON1”“ON2”，继电器 1、2 打开，短按“OFF1”“OFF2”，继电器 1、2 关闭。或通过配对的遥控器、mBox、语音面板进行开关控制。


4、延时控制:

长按“OFF1”键 3 秒，白橙指示灯闪烁一次，继电器 1 路进入延时关闭模式，默认延时 3 分钟关闭。另一路设置方法一致（若再次触发控制到了面板开关，将以最新命令执行，延时自动取消）。

尺寸图



$A*B*C=86*86*34$ Unit:mm



$A*B*C=62*65*25.5$ Unit:mm


接线图

用于涉电维修安装，务必确保操作人员持有电工类作业资质
并采取必要的断电、绝缘防护措施。



4 键面板开关（K 系列）

安装图



包装盒



注：图片仅供参考，产品请以实物为准。

$A*B*C=90*90*36$ Unit:mm

注意事项

- 本产品不得带电操作，请由具有专业资格的人员进行调试安装，安装前请仔细阅读产品说明书；
- 确定接入电压与电源电压上标注是否一致，具体请参照产品型号标签；
- 本产品安装不得置于金属物表面或被金属物覆盖，否则无线信号将被屏蔽导致无法控制；
- 本产品不能防水，需避免日晒雨淋，防水箱安装会屏蔽无线信号；
- 本产品在使用时请勿堆放使用，请勿靠近金属物体（例如龙骨架）安装，请勿将产品置于横梁、墙角和地面安装；
- 良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境；
- 请检查使用产品的各项参数，是否符合产品应用要求；
- 出于安全考虑，推荐输入和输出用 1-4mm² PVC 或橡胶线缆的单芯线，并确保接线牢固，以免电线过热或接触不良触发事故；
- 通电调试前，应确保所有接线正确，避免因接线错误而导致产品损坏；
- 如果发生故障，请勿私自拆卸；如果有疑问，请联系供应商；
- 本说明书仅供参考，请以产品实物为准，本产品如有更改恕不另行通知。

保修条例

- 自出厂之日起保修服务期为 2 年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题本公司将给予免费修理或更换服务。

非保修条例

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修服务期。
- 产品外形严重损坏或变形。
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏。
- 产品保修标签被撕毁。
- 无深圳市无线道科技签订的合同或发票凭证。

注：

1. 维修或更换是本公司对客户的最唯一补救措施，本公司不承担任何附带引起的损害赔偿 responsibility，除非在适用法律范围之内。
2. 本公司享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。